

## 电磁辐射选频分析仪

SRM-3006 电磁辐射选频分析仪由一台主机和若干不同类型测量天线组成，可对 9 kHz ~ 6 GHz 范围内的所有信号场强进行全向测量，并获取场源信息。

- ▲ 内置 ICNIRP 等诸多国际标准，测量结果可以用标准的百分比形式直接表现出来
- ▲ 快速可靠的测量结果显示，可使用预先定义的测量条件和自动设置参数
- ▲ LTE 和 UMTS 操作模式评估导频信号信息以及最大暴露级别
- ▲ 示波器模式支持脉冲信号的实时分析，并对变化的暴露级别进行长时间记录
- ▲ 用户可将地区内各种服务商频段范围直接定义到主机中（例如广播、GSM 和 WiMAX），在环境测量中可迅速并准确获知服务商的设备实际辐射贡献值
- ▲ 对各种未知信号进行频谱分析，同时对所关注的干扰信号频段进行积分（直接得出此频段的电磁辐射场强值）
- ▲ 适用于室外使用：人体工学设计，坚固耐用，防尘、防水，可更换充电电池，内置 GPS 和语音记录器



## SRM 及其应用

选频辐射分析仪 SRM 是一款设计紧凑的选频测量系统，用于对高频电磁场进行安全分析和环境测量。测量范围覆盖从低频长波到最新的无线应用的广播、移动电话和工业领域，并依据国际或国家标准准确评估区域内的暴露电平。

如果办公室、厂房、公共场所或私人住宅的电磁环境不清楚，SRM 能协助权威人士和测量服务提供商迅速了解该区域与人体安全相关的场源状况。

如果对这个区域的环境已经了解，比如多个服务供应商共用一个天线场地的所谓“公共区域”，SRM 能够显示出区域内整体的电磁场暴露级别和各个服务商所占的比例，以绝对值或标准限值的百分比形式显示。

利用 SRM，用户可以精确地将服务商分解到单独的频段进行测量，了解其对区域辐射的贡献。也可以对整个服务商的频率范围进行积分并显示绝对值场强结果或相对于限值的百分比。



## 操作及使用

所有功能和参数都可以直接在 SRM 主机通过主菜单、数字键、软键或旋钮等进行设置。不仅如此，SRM 还可以保存测量配置和整个测量流程，并可再次调用。SRM 附带 PC 软件“SRM-3006 Tools”，包含有可编辑的表格，可添加其他厂家的天线和线缆、用户自定义的评估曲线以及服务商列表和用户列表。

## 操作模式

SRM 是经常使用的仪表，其操作模式也是针对主要的应用领域开发，主要包括：安全评估、频谱分析、电平记录器、示波器、UMTS 和 LTE 模式。各种操作模式的具体功能参见技术规格部分。

## 天线

Narda 提供了多种可选的三轴天线和单轴天线用于测量电场和磁场。三轴天线在实际测量应用中具有很大的优势，因为它们可以自动地给出各向同性（即全向）的测量结果。



## 定义与条件

### 条件

除非另有说明，在规定的条件下预热 30 分钟之后，本仪表的规格适用。本产品在推荐的校准周期内。

### 限制性规格

限制性规格描述了产品在质保中给定参数方面的性能。限制性规格（标记为<, ≤, >, ≥, ±, max., min）在给定条件下适用于本产品，在生产期间经过测试，并且考虑了测量的不确定性。

### 非限制性规格

非限制性规格描述了产品在质保中给定参数方面的性能。非限制性规格代表可以忽略误差的数值，这些误差在设计中已经得到保证（例如：某参数的尺寸或者分辨率）。

### 典型值 (typ.)

典型值表示产品未在质量保证范围内给定参数方面的性能。当规定为某范围或者某限值（标记为<, ≤, >, ≥, ±, max., min.），其代表着大约 80%的产品能够达到的性能。否则，就代表着平均值。未考虑测量不确定性。

### 标称值 (nom.)

标称值表示产品的未在质量保证范围内给定参数方面的期望性能。标称值在产品研发中得到验证，但未在生产中进行测试。

### 不确定度

不确定度是指对给定变量的一个区间，估计大约有 95%的置信水平。对不确定度的规定如下：以正常分布为基础，标准不确定性乘以覆盖因数  $k=2$ 。已根据《测量中不确定度表达指南》（GUM）中的规定进行了评估。

## 技术规格 ● 主机

主机 SRM-3006			
操作模式			
操作模式	测量 vs. 频率	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 频谱分析</li> <li>● 安全评估</li> </ul>	
	测量 vs. 时间 (零展宽)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电平记录器</li> <li>● 示波器 (可选)</li> </ul>	
	移动通信网络测量	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UMTS P-CPICH 解调 (可选)</li> <li>● LTE (可选)</li> </ul>	
射频参数 <sup>a)</sup>			
频率	频率范围	9 kHz - 6 GHz	
	分辨率带宽 (RBW)	详见每个操作模式说明	
	相位噪声 (SSB)	< -100 dBc/Hz (@ 300 kHz 频偏)	测试频率 (57.5 / 2140.5 / 4500.5) MHz
	基准频率	初始误差 < 1 ppm 老化 < 1 ppm/年, 超过 15 年时 < 5 ppm 热漂移 < 1.5 ppm (-10 °C ~ +50 °C)	
幅度	显示范围	从显示平均噪声电平 (DANL) ~ +20 dBm	
	测量范围 (MR)	-30 dBm ~ +20 dBm, 步进 1 dB	
	射频输入衰减	0 ~ 50 dB, 步进为 1 dB (与测量范围相关)	
	测量范围设置	根据列表单独设置或者使用“RL 搜索”功能设置, 以确定在当前测量时刻的最佳测量范围	
	电平不确定性	≤ 1.2 dB (15 °C ~ 30 °C) 适用于频谱分析和安全评估模式	
	显示平均噪声电平 (DANL)	f ≤ 30 MHz: < -160 dBm/Hz (噪声系数 < 14 dB) f ≤ 2 GHz: < -156 dBm/Hz (噪声系数 < 18 dB) f ≤ 4 GHz: < -155 dBm/Hz (噪声系数 < 19 dB) f ≤ 6 GHz: < -150 dBm/Hz (噪声系数 < 24 dB)	MR = -30 dBm (输入衰减 = 0 dB)
	三阶交调 (IP3)	< -60 dBc, 两个低于 MR 6dB 的单音信号, 间距为 1 MHz 或更大	
	杂散响应 (相关输入)	< -60 dBc 或者 RL -60 dB (以较差者为准) 载波偏置为 1MHz 或者更大	
	杂散响应 (残余)	< -90 dBm (RL = -30 dBm, 输入衰减 = 0 dB) 对于 (294 - 306) MHz 和 (4534 - 4586) MHz, 其值为 < -85 dBm	
	射频输入	接口类型	N-型, 50 Ω, 母头
最大射频功率电平		+27 dBm (毁坏极限)	
最大直流电压		±50 V	
回波损耗		> 12 dB (典型), f ≤ 4.5 GHz > 10 dB (典型), f > 4.5 GHz	参考电平 RL ≥ -28 dBm (输入衰减 ≥ 2 dB)

a) 射频数据适用于 20°C 至 26°C 的温度范围, 25%至 75%的湿度范围

频谱分析模式	
测量原理	频谱分析
分辨率带宽 RBW, (-3 dB 标称值)	10 Hz - 20 MHz (步进为 1, 2, 3, 5, 10, 20, ...)
视频带宽 VBW	0.2 Hz 到 2 MHz 或关闭 (步进为 1, 2, 3, 5, 10, 20, ... 取决于 RBW)
滤波器	类型 成形因子 (-60dB/-3dB)
	高斯 3.8, 典型值
结果类型	单独选择迹线: Act: 显示当前测量的实时频谱 Max: 最大保持 Avg: 可选频谱数量 (4 至 256) 的平均值, 或者一定时间 (1 至 30 分钟) 的平均值 Max Avg: 最大平均值 Min: 最小保持 Min Avg: 最小平均值 Standard: 显示选择的安全标准 SAVG: 空间平均; 类型: “连续”或“离散”
标记功能	最高峰值, 左边下一个峰值, 右边下一个峰值, 下一个较高峰值, 下一个较低峰值 标记显示信息: 频率、电平、对应所选服务列表的服务名称 差分标记用于显示同一个迹线不同标记处的频率差和电平差值或者两个不同迹线的差值, 例如同一个频率对应的平均值和最大值
评估功能	峰值列表 (多达 50 个峰值结果) 用户设定频率范围的积分功率 (信道功率)
坐标轴	使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量
显示功能	Y 轴刻度范围: 20, 40, 60, 80, 100 或 120 dB Y 轴刻度参考: MR-100 dB ~ MR+20 dB (-130 dBm ~ +40 dBm) 屏幕布局: 帮助栏, 状态栏开/关
缩放功能	缩放最小值: 设置缩放窗口的下限频率 缩放最大值: 设置缩放窗口的下限频率 缩放中心点: 沿频率轴移动缩放窗口 缩放范围: 更改缩放比例 执行缩放: 设置选定频率值限定的缩放窗口
其他 (参数传递)	“转到: 其他模式” - 可以直接进入其他操作模式, 中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置

<b>安全评估模式</b>	
测量原理	频谱分析，然后在用户定义的频带（“供应商服务”）内积分计算
供应商服务数量	1 - 500。在主机的服务列表中预先定义或使用 PC 软件工具“SRM-3006 Tools”进行创建
供应商服务名称	用户可使用 PC 软件工具“SRM-3006 Tools”进行定义，不超过 15 个字符
供应商服务信道带宽（CBW）	可对每个信道分别进行设置，范围从 40 Hz 至 6 GHz
分辨率带宽 RBW，（-3 dB 标称值）	可用带宽参照频谱分析模式，并满足： $RBW \leq CBW$ <small>（最窄的供应商服务频带） / 4</small> 自动：RBW 设置取决于最窄的运营商服务 手动：在可用的 RBW 范围内设置 单独定义：使用 PC 软件工具“SRM-3006 Tools”对每个供应商服务进行单独设置（“其他”需要关闭）
检波	均方根值（RMS），积分时间 = $1 / RBW$
滤波器	参照频谱分析模式
结果类型	参照频谱分析模式
柱状图标记功能	最高峰值，左边下一个峰值，右边下一个峰值，下一个较高峰值，下一个较低峰值 标记显示信息：频率、电平、对应所选服务列表的服务名称 差分标记用于显示同一个迹线不同标记处的频率差和电平差值或者两个不同迹线（结果类型）的差值
评估功能	分布（每个供应商服务的场强所占的比例）
坐标轴	用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量
显示	表格视图显示运营商服务名称、对应频带、场强和 RBW（当 RBW 单独设置时） 屏幕布局：帮助栏，状态栏 开/关 排序功能：依据不同的标准 柱状图显示选择的结果类型所占的场强比例
噪声抑制	激活后，只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 门限可选择（相对于 DANL 0, 3, 6, 10, 15 或 20 dB） 测量值低于门限时显示为绝对门限值，用“<”（小于门限）进行标记
其他 开启/关闭	其他 开启：测量指定的被测服务的频带间隙的场强 其他 关闭：忽略测量指定的被测服务的频带间隙的场强
其他（参数传递）	“转到：其他模式” - 可以直接进入其他操作模式，中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置“

UMTS P-CPICH 解调 (可选)		
测量原理	P-CPICH (主公共导频信道) 解调, 将测量的场强值与单个的 UMTS 小区自动进行对应	
UMTS 信道选择	通过输入中心频率 (Fcent)	
频率设置分辨率	100 kHz (对于 Fcent 输入)	
分辨率带宽 RBW, (-3 dB 标称值)	3.84 MHz (固定)	
检波	均方根值 (RMS), 积分时间 = 10 ms	
滤波器	类型	根升余弦 (RRC)
	滚降系数	$\alpha = 0.22$
解调算法	P-CPICH 解码, 动态典型 -20 dB, 依照 EN50492 / IEC 62232 标准	
结果类型	可单独选择:	
	Act:	显示当前测量的信道功率
	Max:	最大保持
	Avg:	可选结果数量 (4 至 256) 的平均值, 或者一定时间 (1 至 30 分钟) 的平均值
	Max Avg:	最大平均值
	Min:	最小保持
Min Avg:	最小平均值	
Standard:	显示选择的安全标准	
评估功能	外推因子 1-100 可调, 步进 0.001 导频/模拟比率用 dB 表示	
坐标轴	使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量	
结果显示	显示项目	同时多达 16 个扰码
		单个扰码选择
	表格布局	选择结果类型的信道功率
		上一次复位之后的测量运行次数
		表格格式: 索引、扰码、结果类型
总功率: 所有列出的扰码的总功率		
噪声抑制	模拟结果: 选择的 UMTS 频率信道的模拟测量结果 (不外推) 如果是“模拟”结果, 只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 门限可选择 (相对于 DANL 0, 3, 6, 10, 15 或 20 dB) 测量值低于门限时显示为绝对门限值, 用“<” (小于门限) 进行标记	
其他 (参数传递)	“转到: 其他模式” - 可以直接进入其他操作模式, 中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置	

LTE 模式 (可选)							
测量原理	小区特定独立传输信号的功率电平测量 LTE 小区 (仅支持 FDD 网络) 的 PSS (主同步信号), SSS (次同步信号) 和 RS (参考信号)						
LTE 信道选择	通过输入中心频率 (Fcent)						
频率设置分辨率	100 kHz (对于 Fcent 输入)						
分辨率带宽 RBW, (-6 dB 标称值)	可以设置为以下值:						
	副载波编号	72	180	300	600	900	1200
	TBW (MHz)	1.08	2.7	4.5	9.0	13.5	18
	CBW (MHz)	1.4	3	5	10	15	20
	传输带宽 (TBW) 是所有副载波的占用带宽						
检波	均方根值 (RMS) 积分时间 = 10 ms (CBW 15 MHz, 20 MHz 时 5ms)						
滤波器	类型	陡峭截止滤波器 (近似升余弦)					
	滚降系数	$\alpha = 1 - (TBW/CBW)$					
小区特定信号 (显示已考虑的信号的所有每个资源单元的平均功率)	可单独选择: PSS (主同步信号) SSS (次同步信号) RS Avg (参考信号平均) RS Sum (参考信号总和) RS Max (参考信号最大值) RS 0 (参考信号天线 0) RS 1 (参考信号天线 1) RS 2 (参考信号天线 2) RS 3 (参考信号天线 3)						
结果类型 (适用于所有小区特定信号)	可单独选择: Act: 显示实时测量值 Max: 最大保持 Avg: 可选结果数量 (4 至 256) 的平均值, 或者一定时间 (1 至 30 分钟) 的平均值 Max Avg: 最大平均值 Min: 最小保持 Min Avg: 最小平均值 Standard: 显示选择的安全标准						
坐标轴	使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量						
评估功能	外推因子 1-10000 可调, 步进 0.001						
结果显示	显示项目	单个小区 ID 选择 上一次复位之后的测量运行次数					
	表格布局	同时显示多达 16 个小区 ID					
		表格格式: 索引、小区 ID、天线编号 (天线数量)、不同结果类型的信号显示 (超过 54 列+标准)					
		总功率: 所有列出的小区 ID 的总功率					
参数设置	模拟结果: 选择的 LTE 频率信道的模拟测量结果 (不外推) 同步 (小区同步): 同步/不同步 循环前缀长度 (CP 长度): 正常/扩展						
噪声抑制	如果是“模拟”结果, 只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 门限可选择 (相对于 DANL 0, 3, 6, 10, 15 或 20 dB) 测量值低于门限时显示为绝对门限值, 用“<” (小于门限) 进行标记						
其他 (参数传递)	“转到: 其他模式” - 可以直接进入其他操作模式, 中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置						



电平记录器模式		
测量原理		固定频率设置（零展宽）的电平测量
检波		峰值（保持时间 480 ms） 均方根值（RMS），RMS 平均时间可选择 480 ms - 30 min
滤波器	类型 滚降系数	陡峭截止滤波器（近似升余弦） $\alpha = 0.16$
分辨率带宽 RBW (-6 dB 标称值)		100 Hz - 32 MHz （步进 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, ..., 10 MHz, 13.333 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 26.666 MHz, 32 MHz）
视频带宽（VBW）		关闭, 0.01 Hz 到 32 MHz （取决于 RBW）
结果类型		峰值实时值：显示实时测量峰值最大值；峰值最大保持 RMS 实时值：可定义时长（0.48s - 30min）的平均值 RMS 最大值：RMS 值最大保持 SAVG：空间平均；类型：“连续”或“离散”
坐标轴		使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量
噪声抑制		激活后，只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 门限可选择（相对于 DANL 0, 3, 6, 10, 15 或 20 dB） 测量值低于门限时显示为绝对门限值，用“<”（小于门限）进行标记
其他（参数传递）		“转到：其他模式” - 可以直接进入其他操作模式，中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置“
示波器模式（可选）		
测量原理		固定频率设置（零展宽）的电平测量
滤波器	类型 滚降系数	陡峭截止滤波器（近似升余弦） $\alpha = 0.16$
扫描时间		500 ns - 24 h（时长）
时间分辨率		31.25 ns - 90 min
分辨率带宽 RBW, (-6 dB 标称值)		100 Hz - 32 MHz（参考电平记录器模式）
视频带宽（VBW）		关闭, 0.01 Hz - 32 MHz（取决于 RBW）
结果类型	实际测量值 （高分辨率）  压缩测量结果 （长时间测量）	ACT：显示实时测量值（actual）（时间分辨率 = 1/RBW） 标准：显示选择的安全标准的限值 显示长时间测量以后的结果  MAX：时间分辨率间隔内的最大值（相对于峰值检波器） AVG：时间分辨率间隔内的平均值（相对于 RMS 检波器） MIN：时间分辨率间隔内的最小值 Standard：显示选择的安全标准的限值
标记功能		差分标记， 标记，最高峰值、左边下一个峰值，右边下一个峰值，下一个较高峰值，下一个较低峰值
评估功能		占空比（平均功率与最大功率之比）
触发		可编程的触发时延、触发沿和触发电平
触发模式	自由运行	时域信号持续测量
	单次触发	只要设定的触发时延、触发沿和触发电平条件即开始单次触发
	多次触发	与单次触发过程一样，但会触发多次
	手动开始 定时触发	一键式手动触发 日期和时间定义触发
坐标轴		使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对 X, Y, Z 每一轴向进行单独测量
其他（参数传递）		“转到：其他模式” - 可以直接进入其他操作模式，中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 “选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置“

测量功能		
Narda 天线检测	天线插接后，自动识别天线参数：天线类型、序列号、校准日期和天线因子（参见后面描述） 根据插接天的频率范围自动调节频率测量范围	
天线因子	用于显示场强单位测量结果 校准时保存在 Narda 天线中 使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”可以创建和保存其他厂商的天线的天线因子，主机自动调用	
Narda 线缆检测	线缆插入后自动识别线缆参数：线缆类型、序列号、校准日期和损耗因子（参见后面描述） 根据所连接线缆自动限制频率测量范围	
射频线损耗因子	用于补偿显示的功率电平校准时保存在 Narda 线缆中 使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”可以创建和保存其他厂商的线缆的损耗因子，主机自动调用	
单位	连接天线：标准百分比%， V/m, A/m, W/m <sup>2</sup> , mW/cm <sup>2</sup> , dBV/m, dBmV/m, dBA/m, dBμV/m, dBm, dBV, dBmV, dBμV 无天线 dBm, dBV, dBmV, dBμV	
各向同性测量	当使用 Narda 三轴天线测量时自动切换天线轴，并计算全向测量结果 支持用单轴天线顺序测量后计算全向结果 两种测量结果直接以频谱曲线或数值的形式显示	
加权显示	对以下人体安全标准以百分比的形式显示：ICNIRP, IEEE, FCC 等 使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”可以创建和保存新的标准限值	
供应商服务校准测量结果	服务列表包含了占用频带、名称和 RBW 参数，单个服务列表最多可定义 500 个业务信息 即使不知道频率信息，测量结果也可以很容易地与相应服务进行匹配（标记功能、峰值列表评估功能、安全评估模式）  使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”可以创建和保存服务列表	
测量配置	不同的测量任务可以使用完整的设备配置进行快速切换操作 使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”可以将保存的设备配置下载到 PC 进行编辑管理，并可以继续加载到主机中	
测量程序	自动按照测量参数配置进行测量（使用 PC 软件“SRM-3006 Tools/TS”创建参数配置）	
结果存储	内存模式	结果保存为： 频谱分析模式的频谱 安全评估模式的列表 UMTS P-CPICH 解调模式和 LTE 测量模式的测量结果 电平记录器和是示波器模式的测量结果
	条件存储	超出给定门限值即进行条件存储（除了示波器之外的所有模式） 长期监测下的定时存储测量结果功能（除了示波器之外的所有模式） 开始日期和开始时间可以设置，时间分辨率 1s
	定时保存	测量持续时间可调，1s - 99h，步进 1s 存储间隔可调，每隔 1.2 s, 2.4 s, 3.6 s, 6 s, 12 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min 当每次保存结果（总是）、测量启动或测量停止时，自动复位存储的最大值
	内存容量	128 MB（可存储 8000 个频谱，4000 个截图）
	保持语言	“锁定”显示，后台则继续测量 可选：英语（默认）、法语、西班牙语、土耳其语、简体中文

通用参数		
工作温度	-10 °C ~ +50 °C (电池供电) 0 °C to ~ +40 °C (外部供电)	
合规	气候条件	存储 1K3 (IEC 60721-3) 扩展至 -10 °C 至 +50 °C 的范围 运输 由于显示原因, 2K4 (IEC 60721-3) 限制在 -30°C 至 +70°C 操作 7K2 (IEC 60721-3) 扩展至 -10 °C 至 +50 °C 的范围
	机械条件	存储 1M3 (IEC 60721-3) 运输 2M3 (IEC 60721-3) 操作 7M3 (IEC 60721-3)
	防尘和防水	IP 52 (连接天线以及接口保护器封闭)
	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006
	EMC 抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
	辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B
	安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC 以及 IEC/EN 61010-1:2004
射频抗扰度	200 V/m	
空气湿度 (正常使用)	< 29 g/m <sup>3</sup> (+30 °C 时 < 93 %RH), 非冷凝	
重量	2.8 kg / 6.2 lbs (主机包括电池)	
尺寸 (H x W x D)	213 mm x 297 mm x 77 mm (8.4" x 11.7" x 3.0")	
显示	类型	TFT-LCD 彩色显示, 带背光显示, 适用于室内和室外测量
	尺寸、分辨率	7 英寸 (152 mm x 91 mm), 800 x 480 像素
接口		USB mini B (USB 2.0)
		光口 RS 232 (波特率 115 200)
		耳机 3.5 mm TRS
供电	电池	锂离子可更换电池 操作时间: 2.5 小时 (标称) 充电时间: 4.5 小时 (标称)
	外部电源	输入: 9 - 15 V <sub>DC</sub> 电源适配器 100-240 V <sub>AC</sub> / 12 V <sub>DC</sub> , 2.5 A (插孔 DIN 45323)
推荐校准周期	24 个月	
原产地	德国	

## 技术规格 ● 全向天线

三轴天线 (电场) 3501/03				
频率范围	27 MHz - 3 GHz 校准因子在校准时分别确定, 保存在 EEPROM 中, 与 SRM 主机连接使用时自动调用			
天线类型	电场			
传感器类型	设计有扫描轴的三轴天线			
动态范围 <sup>a)</sup>	0.2 mV/m - 200 V/m (典型值)			
最大场强 (毁坏门限)	435 V/m 或 50 mW/cm <sup>2</sup> (典型值)			
显示平均噪声电平 (DANL) (连接 SRM 主机)	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	900 MHz (RBW = 1 kHz)	25 $\mu$ V/m (典型值)	40 $\mu$ V/m (典型值)	
	2.1 GHz (RBW = 1 kHz)	40 $\mu$ V/m (典型值)	70 $\mu$ V/m (典型值)	
测量范围限制 (对单一连续波信号)	300 V/m (典型值) 1000 V/m (典型值) ( $f \leq 110$ MHz)			
射频接口	N 型接口, 50 $\Omega$ , 公头			
测量不确定度				
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> (连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆)	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	27 - 85 MHz	+2.4 / -3.3 dB	+3.2 / -4.7 dB	
	> 85-900 MHz	+2.4 / -3.4 dB	+2.5 / -3.6 dB	
	> 900-1400 MHz	+2.3 / -3.1 dB	+2.5 / -3.4 dB	
	> 1400-1600 MHz	+2.3 / -3.1 dB	+2.6 / -3.8 dB	
	> 1600-1800 MHz	+1.8 / -2.3 dB	+2.2 / -3.0 dB	
	> 1800-2200 MHz	+1.8 / -2.3 dB	+2.4 / -3.3 dB	
	> 2200-2700 MHz	+1.9 / -2.4 dB	+2.7 / -3.8 dB	
	> 2700-3000 MHz	+1.9 / -2.4 dB	+3.3 / -5.3 dB	
通用规范				
工作温度	-10 °C ~ +50 °C (与 SRM 主机相同)			
合规	气候条件	存储	符合 1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
		运输	符合 2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C	
		操作	符合 7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
	机械条件	存储	符合 1M3 (IEC 60721-3)	
		运输	符合 2M3 (IEC 60721-3)	
		操作	符合 7M3 (IEC 60721-3)	
	防尘和防水	IP 52 (天线接入)		
	EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006	
		抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11	
		辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B	
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004			
空气湿度 (正常使用)	< 29 g/m <sup>3</sup> (+30 °C 时 < 93 %RH), 非冷凝			
重量	450 g			
尺寸	长 450 mm, 天线头直径 120 mm			
校准	20 个参考点: (26; 45; 75; 100; 200; 300; 433; 600; 750; 900) MHz (1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.45; 2.7; 3) GHz SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理			
推荐校准周期	24 个月			
原产地	德国			

a) 对应信噪比为 10dB (RBW = 1 kHz); 800 MHz - 1.8 GHz

b) 根据第 3 页的定义, 有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C

三轴天线（电场） 3502/01				
频率范围	420 MHz - 6 GHz 校准因子在校准时分别确定，保存在 EEPROM 中，与 SRM 主机连接使用时自动调用			
天线类型	电场			
传感器类型	设计有扫描轴的三轴天线			
动态范围 <sup>a)</sup>	0.14 mV/m - 160 V/m（典型值）			
最大场强（毁坏门限）	435 V/m 或 50 mW/cm <sup>2</sup> （标称）			
显示平均噪声电平（DANL） （连接 SRM 主机）	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	900 MHz（RBW = 1 kHz）	33 μV/m（典型值）	60 μV/m（典型值）	
	2.1 GHz（RBW = 1 kHz）	25 μV/m（典型值）	43 μV/m（典型值）	
测量范围限制 （对单一连续波信号）	200 V/m（典型值）			
射频接口	N 型接口，50 Ω，公头			
测量不确定度				
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> （连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆）	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	420-750 MHz	+2.1 / -2.9 dB	+2.6 / -3.8 dB	
	> 750-1800 MHz	+2.1 / -2.8 dB	+2.3 / -3.1 dB	
	> 1800-4000 MHz	+1.7 / -2.2 dB	+2.0 / -2.6 dB	
	> 4000-4500 MHz	+1.8 / -2.3 dB	+2.2 / -3.0 dB	
	> 4500-5000 MHz	+1.9 / -2.5 dB	+2.5 / -3.5 dB	
通用规范	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	> 5000-6000 MHz	+1.9 / -2.5 dB	+2.9 / -4.3 dB	
	工作温度	-10 °C ~ +50 °C（与 SRM 主机相同）		
	合规	存储	存储	1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C
		运输	运输	2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C
		操作	操作	7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C
存储		存储	1M3 (IEC 60721-3)	
运输		运输	2M3 (IEC 60721-3)	
操作		操作	7M3 (IEC 60721-3)	
防尘和防水		IP 52（天线接入）		
EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006		
	抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11		
	辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B		
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004			
空气湿度（正常使用）	< 29 g/m <sup>3</sup> （+30 °C 时 < 93 %RH），非冷凝			
重量	400 g			
尺寸	长 450 mm，天线头直径 120 mm			
校准	21 个参考点：420 MHz, 600 MHz, 750 MHz; 900 MHz (1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.45; 2.7; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 5.8; 6) GHz SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理			
推荐校准周期	24 个月			
原产地	德国			

a) 对应信噪比为 10 dB (RBW = 1 kHz); 1.8 to 2.2 GHz

b) 根据第 3 页的定义，有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C

三轴天线（磁场）3581/02				
频率范围	9 kHz - 250 MHz			
校准因子	校准因子在校准时分别确定，保存在 EEPROM 中，与 SRM 主机连接使用时自动调用			
天线类型	磁场			
传感器类型	设计有扫描轴的三个有源磁环线圈			
动态范围 <sup>a)</sup>	2.5 $\mu$ A/m - 560 mA/m (典型值)			
最大场强（毁坏门限）	250 A/m / f [MHz] (标称)			
显示平均噪声电平 (DANL) (连接 SRM 主机)	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	> 1 MHz (RBW = 1kHz)	0.5 $\mu$ A/m (典型值)	0.85 $\mu$ A/m (典型值)	
射频接口 <sup>c)</sup>	N 型接口, 50 $\Omega$ , 公头			
测量不确定度				
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> (连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆)	频率范围	全向天线单轴测量	全向测量	
	0.009 - 60 MHz	$\pm 2.2$ dB	$\pm 2.5$ dB	
	> 60 - 250 MHz	$\pm 2.3$ dB	$\pm 3.3$ dB	
通用规范				
工作温度	-10 °C ~ +50 °C (与 SRM 主机相同)			
合规	气候条件	存储	符合 1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
		运输	符合 2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C	
		操作	符合 7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
	机械条件	存储	符合 1M3 (IEC 60721-3)	
		运输	符合 2M3 (IEC 60721-3)	
		操作	符合 7M3 (IEC 60721-3)	
	防尘和防水	IP 52 (天线接入)		
	EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006	
		抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11	
		辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B	
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004			
空气湿度（正常使用）	< 29 g/m <sup>3</sup> (+30 °C 时 < 93 %RH), 非冷凝			
重量	470 g			
尺寸	长 450 mm, 天线头直径 120 mm			
校准	178 个参考点 SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理			
推荐校准周期	24 个月			
原产地	德国			

a) 对应信噪比为 10dB (RBW = 1 kHz); 3 MHz - 250MHz

b) 根据第 3 页的定义, 有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C

## 技术规格 ● 单轴天线

### 单轴天线 (电场) 3531 / 01

频率范围	27 MHz - 3 GHz 校准因子在校准时分别确定, 保存在 EEPROM 中, 与 SRM 主机连接使用时自动调用	
天线类型	电场	
传感器类型	单轴无源宽带偶极子	
动态范围 <sup>a)</sup>	60 $\mu$ V/m - 80 V/m (典型值)	
最大场强 (损坏门限)	> 300 V/m 或 25 mW/cm <sup>2</sup> (标称)	
显示平均噪声电平 (DANL) (连接 SRM 主机)	20 $\mu$ V/m (典型值) 100 MHz - 2.2 GHz (RBW = 1 kHz)	
测量范围限制 (对单一连续波信号)	160 V/m (典型值)	
射频接口	N 型接口, 50 $\Omega$ , 公头	
<b>测量不确定度</b>		
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> (连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆)	频率范围	单轴测量
	26 - 300 MHz	$\pm 2.1$ dB
	> 301 - 433 MHz	$\pm 2.4$ dB
	> 434 - 1600 MHz	$\pm 2.2$ dB
	> 1601 - 3000 MHz	$\pm 1.9$ dB
<b>通用规范</b>		
工作温度	-10 °C ~ +50 °C (与 SRM 主机相同)	
气候条件	存储	符合 1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C
	运输	符合 2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C
机械条件	操作	符合 7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C
	存储	符合 1M3 (IEC 60721-3)
合规	运输	符合 2M3 (IEC 60721-3)
	操作	符合 7M3 (IEC 60721-3)
	防尘和防水	IP 52 (天线接入)
EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006
	抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
	辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004	
空气湿度 (正常使用)	< 29 g/m <sup>3</sup> (+30 °C 时 < 93 %RH), 非冷凝	
重量	450 g	
尺寸	长 460 mm, 天线头尺寸 135 mm x 90 mm	
校准	24 个参考点: (26, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 200, 300, 433, 600, 750, 900) MHz (1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.45, 2.6, 2.8, 3) GHz SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理	
推荐校准周期	24 个月	
原产地	德国	

a) 对应信噪比为 10 dB (RBW = 1 kHz); 100 MHz to 2.2 GHz

b) 根据第 3 页的定义, 有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C

单轴天线（电场） 3531/04				
频率范围	9 kHz - 300 MHz			
校准因子	校准因子在校准时分别确定，保存在 EEPROM 中，与 SRM 主机连接使用时自动调用			
天线类型	电场			
传感器类型	单轴无源宽带偶极子			
动态范围 <sup>a)</sup>	50 $\mu$ V/m - 16 V/m（典型值），频率 300 kHz - 10 MHz 50 $\mu$ V/m - 36 V/m（典型值），频率 > 10 MHz - 300 MHz			
最大场强（破坏门限）	> 1000 V/m（标称）			
显示平均噪声电平（DANL） （连接 SRM 主机）	20 $\mu$ V/m（典型值） 对每个频率点 > 1 MHz（RBW = 1 kHz）			
测量范围限制 （对单一连续波信号）	50 V/m（典型值）			
射频接口	N 型接口，50 $\Omega$ ，公头			
测量不确定度				
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> （连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆）	频率范围	单轴测量		
	0.009 - 300 MHz	$\pm 2.0$ dB		
通用规范				
工作温度	-10 °C ~ 50 °C（与 SRM 主机相同）			
合规	气候条件	存储	符合 1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
		运输	符合 2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C	
		操作	符合 7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围 -10 °C ~ +50 °C	
	机械条件	存储	符合 1M3 (IEC 60721-3)	
		运输	符合 2M3 (IEC 60721-3)	
		操作	符合 7M3 (IEC 60721-3)	
	防尘和防水	IP 52（天线接入）		
	EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006	
		抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11	
		辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B	
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004			
空气湿度（正常使用）	< 29 g/m <sup>3</sup> （+30 °C 时 < 93 %RH），非冷凝			
重量	550 g			
尺寸	长 460 mm，天线头尺寸 135 mm x 90 mm			
校准	183 个参考点 SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理。			
推荐校准周期	24 个月			
原产地	德国			

a) 对应信噪比为 10 dB (RBW = 1 kHz)

b) 根据第 3 页的定义，有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C



单轴天线（磁场） 3551/02				
频率范围	9 kHz - 300 MHz			
天线类型	校准因子在校准时分别确定，保存在 EEPROM 中，与 SRM 主机连接使用时自动调用			
传感器类型	磁场			
动态范围 <sup>a)</sup>	单轴有源磁环			
最大场强（毁坏门限）	0.4 $\mu\text{A}/\text{m}$ - 71 $\text{mA}/\text{m}$ （典型值）			
显示平均噪声电平（DANL） （连接 SRM 主机）	> 2.65 $\text{A}/\text{m}$ ，频率超过 1 MHz 时（标称）			
测量范围限制 （对单一连续波信号）	0.12 $\mu\text{A}/\text{m}$ （典型值） 对于每个频率点 > 10 MHz，且 RBW = 1 kHz			
射频接口	100 $\text{mA}/\text{m}$ （典型值）			
N 型接口，50 $\Omega$ ，公头				
测量不确定度				
扩展的测量不确定度 <sup>b)</sup> （连接 SRM 主机和 1.5m 射频线缆）	频率范围	单轴测量		
	0.009 - 1 MHz	$\pm 2.0$ dB		
	> 1 - 300 MHz	$\pm 1.8$ dB		
通用规范				
工作温度	-10 °C ~ +50 °C（与 SRM 主机相同）			
合规	存储	存储	1K3 (IEC 60721-3) 扩展温度范围-10 °C ~ +50 °C	
	运输	运输	2K4 (IEC 60721-3) -40 °C ~ +70 °C	
	操作	操作	7K2 (IEC 60721-3) 扩展温度范围-10 °C ~ +50 °C	
	存储	存储	1M3 (IEC 60721-3)	
	运输	运输	2M3 (IEC 60721-3)	
	操作	操作	7M3 (IEC 60721-3)	
	防尘和防水	IP 52（天线接入）		
	EMC	欧盟	符合 EMC Directive 2004/108/EC 以及 IEC/EN 61326 -1: 2006	
		抗扰度	符合 IEC/EN: 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11	
		辐射	符合 IEC/EN: 61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B	
安全	符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004			
空气湿度（正常使用）	< 29 $\text{g}/\text{m}^3$ （+30 °C 时 < 93 %RH），非冷凝			
重量	450 g			
尺寸	长 460 mm，天线头尺寸 43 mm x 100 mm			
校准	183 个参考点 SRM 主机在参考点之间进行线性插值处理			
推荐校准周期	24 个月			
原产地	德国			
a) 对应信噪比为 10 dB (RBW = 1 kHz); for frequencies > 10 MHz				
b) 根据第 3 页的定义，有效的温度范围是 +15 °C ~ +30 °C				

## 订购信息 ● 仪表套件

SRM – 套件说明	编号
<b>SRM-3006, 选频辐射分析仪, 套件 1/2, 主机, 不带天线</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 选频辐射分析仪, 主机, SRM-3006</li> <li>- SRM 射频线缆, 9kHz-6GHz, N 型, 50 欧姆, 1.5m (3602/01)</li> <li>- SRM 主机双肩背带 (3001/90.02)</li> <li>- SRM-3006 主机单肩背带 (3001/90.12)</li> <li>- SRM-3006 操作使用手册, 英文</li> <li>- 电源线 12VDC, 100V-240VAC, 包含所有标准接头 (2259/92.04)</li> <li>- SRM-3006 工具软件(3006/93.01)</li> <li>- 线缆, USB 2.0, 主/从- A/B mini (2260/90.55)</li> </ul>	配硬质保护箱 <b>3006/101</b>  配软质保护箱 <b>3006/102</b>
<b>SRM-3006, 选频辐射分析仪, 套件 3/4, 主机, 带一个全向天线 (420MHz-6GHz)</b> 套件包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 选频辐射分析仪, 主机, SRM-3006</li> <li>- 三轴电场天线, 420 MHz-6GHz (3502/01)</li> <li>- SRM 射频线缆, 9kHz-6GHz, N 型, 50 欧姆, 1.5m (3602/01)</li> <li>- SRM 主机双肩背带 (3001/90.02)</li> <li>- SRM-3006 主机单肩背带 (3001/90.12)</li> <li>- SRM-3006 操作使用手册, 英文</li> <li>- 电源线 12VDC, 100V-240VAC, 包含所有标准接头 (2259/92.04)</li> <li>- SRM-3006 工具软件(3006/93.01)</li> <li>- 线缆, USB 2.0, 主/从- A/B mini (2260/90.55)</li> </ul>	配硬质保护箱 <b>3006/103</b>  配软质保护箱 <b>3006/104</b>
<b>SRM-3006, 选频辐射分析仪, 套件 5/6, 主机, 带 2 个全向天线</b> 套件包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 选频辐射分析仪, 主机, SRM-3006</li> <li>- 三轴电场天线, 420 MHz-6GHz (3502/01)</li> <li>- 三轴电场天线, 27 MHz-3GHz (3501/03)</li> <li>- SRM 射频线缆, 9kHz-6GHz, N 型, 50 欧姆, 1.5m (3602/01)</li> <li>- SRM 主机双肩背带 (3001/90.02)</li> <li>- SRM-3006 主机单肩背带 (3001/90.12)</li> <li>- SRM-3006 操作使用手册, 英文</li> <li>- 电源线 12VDC, 100V-240VAC, 包含所有标准接头 (2259/92.04)</li> <li>- SRM-3006 工具软件(3006/93.01)</li> <li>- 线缆, USB 2.0, 主/从- A/B mini (2260/90.55)</li> </ul>	配硬质保护箱 <b>3006/105</b>  配软质保护箱 <b>3006/106</b>
<b>SRM-3006, 选频辐射分析仪, 套件 7/8, 带一个全向天线 (27MHz-3GHz)</b> 套件包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 选频辐射分析仪, 主机, SRM-3006</li> <li>- 三轴电场天线, 27MHz-3GHz (3501/03)</li> <li>- SRM 射频线缆, 9kHz-6GHz, N 型, 50 欧姆, 1.5m (3602/01)</li> <li>- SRM 主机双肩背带 (3001/90.02)</li> <li>- SRM-3006 主机单肩背带 (3001/90.12)</li> <li>- SRM-3006 操作使用手册, 英文</li> <li>- 电源线 12VDC, 100V-240VAC, 包含所有标准接头 (2259/92.04)</li> <li>- SRM-3006 工具软件(3006/93.01)</li> <li>- 线缆, USB 2.0, 主/从- A/B mini (2260/90.55)</li> </ul>	配硬质保护箱 <b>3006/107</b>  配软质保护箱 <b>3006/108</b>

## 订购信息

天线	
三轴电场天线, 27 MHz - 3 GHz	3501/03
三轴电场天线, 420 MHz - 6 GHz	3502/01
三轴磁场天线, 9 kHz - 250 MHz	3581/02
单轴电场天线, 27 MHz - 3 GHz	3531/01
单轴电场天线, 9 kHz - 300 MHz	3531/04
单轴磁场天线, 9 kHz - 300 MHz	3551/02
选件	
UMTS P-CPICH 解调	3701/04
示波器模式	3701/05
LTE (支持 FDD 网络) 模式	3701/06
软件	
SRM-3006 Tools, 配置软件 (标配)	-
SRM-3006 TS, PC 评估和远控软件	3006/93.10
可选附件	
单轴/三轴天线支架	3501/90.01
三轴天线支架	3501/90.02
射频线缆, 9kHz-6GHz, N 型, 50 欧姆, 5m	3602/02
三脚支架, 非导电性, 1.65 m, 含保护套	2244/90.31
可伸缩三脚架, 0.50m, 非导电性	2244/90.45
可充电电池, 7V4 / 5100 mAh (标配一个)	3001/90.01
电池充电器, 外用	3001/90.07
车载充电器	2260/90.56
SRM 硬质保护箱	3001/90.03
硬质保护箱背带 (所有套件均标配)	3001/90.04
SRM 软质保护箱	3001/90.05
SRM-3006 主机保护包	3001/90.13
SRM N 型接头保护帽	3001/90.14
O/E ~ USB 转换器, RP-02/USB	2260/90.07
FO 双工线缆, F-SMA ~ RP-02, 0.3m	2260/91.01
FO 双工线缆, RP-02, 2m	2260/91.02
FO 双工线缆, RP-02, 20m	2260/91.03
耳机, 3.5mm 插孔	2400/90.03
SRM-3006 操作手册, 英语	3006/98.01

**Narda 安全测试方案有限公司**  
 德国 普富林根桑德文森大街 7 号  
 邮编: 72793  
 电话: +49 7121 9732-0  
 传真: +49 7121 9732-790  
 E-Mail: support.narda-de@L-3com.com  
 www.narda-sts.com

**Narda 安全测试方案有限公司北京代表处**  
 中国 北京海淀区三里河路 1 号西苑饭店 1  
 号办公楼 5161 室  
 电话: +86 10 68305870  
 传真: +86 10 68305871  
 E-Mail: support@narda-sts.cn  
 www.narda-sts.cn